



## Receptor CTW-4A (cartão RFID/Senhas/Biometrias)



### Apresentação do Produto

O Receptor CTW-4A Linear-HCS foi desenvolvido para gerenciar o controle de acesso em condomínios residenciais ou comerciais em conjunto com os Leitores Wiegand RFID, Teclado de Senha, Leitores Biométricos Linear-HCS, Módulos Guarita Linear-HCS 2010 ou Guarita IP. Este equipamento dispõe de recursos especiais para auxiliar na segurança do patrimônio e dos usuários do sistema, como por exemplo, o encaminhamento de eventos de Veículo Carona, Pânico e eventos de acesso enviados em tempo real ao Módulo Guarita Linear-HCS 2010 ou Guarita IP por meio da rede CAN.

Pode funcionar em modo de acionamento com

autenticação, fazendo necessário que um usuário cadastrado realize um acionamento através do leitor (que não acionará o portão) e habilitará a tecla de acionamento do portão correspondente na guarita temporariamente, aumentando a segurança do sistema.

Cada receptor CTW4-A pode comandar até quatro portas, portões ou cancelas e dispõe de um sistema de endereçamento CAN, que possibilita durante o cadastramento do cartão /chaveiro, restringir o acesso do mesmo a um ou mais receptores da rede, de acordo com seu endereçamento CAN de 1 a 8.

### Especificações:

#### \* Tipo de Operação

Opera interligado ao Módulo Guarita Linear-HCS 2010 ou Guarita IP e aos leitores Wiegand Linear-HCS LN-001, LNC-108, L-101A, L-102A, L103A, L302A, LN5-S/N/P e LN30-ID.

Conecta-se com outros receptores para expansão da rede CAN.

#### \* Meio de Operação

Rede CAN / Wiegand 34/66 Bits

**Velocidade de operação / Distância**

**Baudrate (Br) Tamanho do Cabo (m)**

Br. 125kbps / 500m

Br. 20kbps / 1000m

Baudrate ajustável para a rede CAN.

#### \* Segurança

Sistema de tratamento senhas duplicadas, que impede o cadastramento de senhas idênticas para dois ou mais usuários distintos.

#### \* Portas

Duas - CAN para interface com receptores ou Módulo Guarita

Uma USB Host - para execução de Bootloader (consulte nosso suporte técnico);

Quatro I/Os – para ligação com sensores indicadores de passagem de veículo carona ou sensores de porta aberta.

Quatro Wiegand – para ligação dos leitores RFID ou Teclado de Senha

#### \* Dimensões

143,5(L)\*65,5(A)\*47(P)mm

#### \* Alimentação

Adaptador externo 12VDC 2A



A Linear-HCS não garante compatibilidade com as aplicações que utilizam cartões RFID de terceiros.

Para mais informações consulte [www.linear-hcs.com.br](http://www.linear-hcs.com.br) ou entre em contato com nossa equipe de suporte Técnico.